

Network Audio Switch **REDLINK12**



Network Audio Switch **REDLINK12**

信頼のDanteスイッチ REDLINK12

長年ネットワークオーディオに携わってきたデジコムが創る、DanteスイッチREDLink10の後継機が登場。

etherCONを12ポート搭載。

オプションにより、最大4ポートを光端子に変更可能。

標準でDanteに最適化され、設定は一切不要。

Danteデバイスと接続するだけで、安定したネットワークシステムを構築可能。

PoE+給電機能を搭載し、PoE+受電対応Danteデバイスへの電源が不要に。

LAN端子にはetherCON、光端子にはopticalCONまたはFIBERFOX、電源ケーブルにはIEC LOCKを採用し、偶発的にケーブルが抜けることを未然に防ぎます。

※FIBERFOXにつきましては、今後対応予定です。



Network Audio Switch **REDLINK12**

標準小売価格 ¥220,000(税別)

オプション

opticalCONマルチモード	MMF RL	オープンブライス
opticalCONシングルモード	SMF RL	オープンブライス
FIBERFOXマルチモード2ch	FF2 RL	オープンブライス(対応予定)
FIBERFOXマルチモード4ch	FF4 RL	オープンブライス(対応予定)



製品特徴

- ・Danteユーザーのための、Danteオーディオネットワークに最適化したネットワークスイッチ
- ・Danteネットワーク内でスイッチに必要とされるQoS設定を標準設定済み
- ・難しい設定を必要とせず、接続するのみの簡単スイッチ
- ・PoE+ (IEEE 802.3at) 機能を搭載し、Danteネットワーク内にPoE+対応機器を簡単に導入可能
- ・12ポートのetherCONを標準搭載し、そのうち4ポートをopticalCONまたはFIBERFOXへ交換可能 (オプション、FIBERFOXへは今後対応予定)
- ・etherCONコネクタを採用し、頻繁な抜き差しも安心
- ・ラックマウント金具取付位置を変更可能 (通常的位置より50mm奥へ本体を移動可能)
- ・電源ケーブルにはロック付き電源ケーブルIEC LOCKを採用し、偶発的なケーブル抜けを防止

ポート交換例 (オプション)



opticalCONマルチモード MMF RL×4式



FIBERFOX マルチモード2ch FF2 RL×4式

製品仕様

ポート数	
1000Base-T (etherCON)	12ポート
1000Base-X (opticalCON, FIBERFOX)	最大4ポート (オプション対応、9-12番ポート交換)
ポート機能	
オートネゴシエーション	○
MDI/MDI-X自動切換え	○
PoE+ (Power Over Ethernet+)	○ (1-8番ポート、各ポート30W、計130Wまで)
製品能力	
転送方式	ストア&フォワード
スイッチング容量	24Gbps
Macアドレス数	8,000
ハードウェア仕様	
電源	100V-240V、50-60Hz
最大消費電力	155W
質量	4.4kg
外形寸法	482W×44H×282D (330D、コネクタ部含む) mm
冷却ファン	○
付属品	
IEC LOCK電源ケーブル	



<https://e-digicom.co.jp>

有限会社デジコム

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15

TEL : 052-324-8385

E-MAIL : info@e-digicom.co.jp